

Instrukcja obsługi Przewód skręcany Steg MS-4C 8×0,75 mm² (rolka 50 m)

1. Opis produktu

Przewód skręcany Steg MS-4C 8×0,75 mm² to wysokiej klasy kabel głośnikowy z audiofilskiej serii Master Stroke, przeznaczony do zastosowań w systemach car audio oraz instalacjach audio wymagających najwyższej jakości transmisji sygnału. Dzięki zastosowaniu beztlenowej miedzi OFC, wielowarstwowego ekranowania oraz skręcanej konstrukcji przewód zapewnia minimalne straty sygnału, wysoką odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz wierną reprodukcję dźwięku.

Elastyczna izolacja Soft-Touch™ oraz wytrzymały opłot zewnętrzny gwarantują łatwy montaż oraz wysoką odporność mechaniczną przewodu.

2. Cechy produktu

- Audiofilski przewód głośnikowy z serii Master Stroke.
 - Konstrukcja skręcana (twisted) zapewniająca skuteczną ochronę przed zakłóceniami.
 - Przekrój przewodu: 8 × 0,75 mm².
 - Możliwość różnych konfiguracji połączeń:
 - 4 × 1,5 mm²,
 - 2 × 3 mm²,
 - 2 × 0,75 mm² + 2 × 2,25 mm².
 - Przewodniki wykonane z wysokiej jakości beztlenowej miedzi OFC.
 - Wielodrutowa konstrukcja żył o średnicy 0,2 mm.
 - Spiralna struktura włókien miedzianych poprawiająca parametry transmisji sygnału.
 - Potrójne ekranowanie:
 - PVC,
 - przędza bawełniana,
 - folia aluminiowa.
 - Izolacja Soft-Touch™ wykonana ze specjalnego elastycznego polimeru.
 - Wytrzymały czarny opłot zwiększający odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 - Całkowita średnica przewodu: 12 mm.
 - Długość rolki: 50 m.
-

3. Zastosowanie

Przewód Steg MS-4C przeznaczony jest do:

- podłączenia głośników w zaawansowanych systemach car audio,
 - instalacji wzmacniaczy i zestawów głośnikowych wysokiej klasy,
 - systemów audio Hi-Fi oraz High-End,
 - połączeń bi-wiring i innych niestandardowych konfiguracji przewodów głośnikowych,
 - instalacji wymagających wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne,
 - zastosowań, w których istotna jest wysoka jakość przesyłu sygnału audio.
-

4. Instrukcja montażu

1. Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie wszystkich urządzeń audio.
 2. Odmierz odpowiednią długość przewodu i przytnij go przy użyciu odpowiednich narzędzi.
 3. Ostrożnie usuń zewnętrzną izolację oraz ekranowanie, nie uszkadzając miedzianych żył.
 4. Rozdziel żyły zgodnie z wybraną konfiguracją połączeń.
 5. Usuń około 8–10 mm izolacji z końcówek przewodów.
 6. Podłącz przewody do zacisków wzmacniacza lub głośników, zachowując właściwą polaryzację.
 7. W przypadku stosowania końcówek kablowych zaleca się użycie odpowiednich tulejek zaciskowych lub wtyków bananowych.
 8. Po wykonaniu połączeń sprawdź ich poprawność oraz stabilność mechaniczną.
 9. Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że nie występują zwarcia pomiędzy żyłami przewodu.
-

5. Wskazówki montażowe

- Przewód należy prowadzić z dala od instalacji zasilających oraz innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
 - Unikaj nadmiernego zaginania przewodu podczas montażu.
 - Zaleca się zachowanie minimalnego promienia gięcia wynoszącego około 5-krotność średnicy przewodu.
 - W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne stosuj dodatkowe osłony ochronne.
 - Nie dopuszczaj do nadmiernego naprężenia kabla po jego zamontowaniu.
 - Podczas zdejmowania izolacji używaj narzędzi przeznaczonych do przewodów wielożyłowych.
-

6. Konserwacja

- Okresowo sprawdzaj stan zewnętrznego opłotu oraz izolacji przewodu.

- Kontroluj jakość połączeń elektrycznych podczas przeglądów instalacji audio.
- Chroń przewód przed działaniem agresywnych środków chemicznych, olejów i paliw.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub przecięcia przewodu zaleca się jego wymianę.
- Nie należy stosować przewodu z uszkodzoną izolacją lub ekranowaniem.

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ przewodu	Skręcany przewód głośnikowy (audiofilski)
Przekrój przewodów	$8 \times 0,75 \text{ mm}^2$
Materiał przewodnika	Miedź beztlonowa OFC
Konstrukcja żył	Wielodrutowa, 0,2 mm
Konstrukcja kabla	$24 \times 2 \times 4 / 0,2 \text{ mm}$
Ekranowanie	PVC + przędza bawełniana + folia aluminiowa
Izolacja	Soft-Touch™ – specjalny polimer
Oplot zewnętrzny	Czarny o wysokiej odporności mechanicznej
Średnica całkowita przewodu	12 mm
Konfiguracje połączeń	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2 / 2 \times 3 \text{ mm}^2 / 2 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 2 \times 2,25 \text{ mm}^2$
Długość rolki	50 m
Zastosowanie	Systemy car audio i instalacje audio Hi-Fi

Uwaga: Przewód Steg MS-4C jest przeznaczony do przesyłania sygnału audio w instalacjach niskonapięciowych. Nie należy stosować go do przesyłu napięcia sieciowego 230 V AC ani w instalacjach energetycznych. Przed montażem należy upewnić się, że parametry instalacji są zgodne z przeznaczeniem produktu.